


Mobiltelefon-Konfiguration

Wenn Ihr [Arbeitsplatzmodell](#) es vorsieht und Ihnen persönlich ein Diensthandy zugeordnet ist, so können Sie die **Mobiltelefon-Konfiguration** selbst vornehmen, indem Sie in Ihrem persönlichen TUphone-Profil unter [TISS](#) bei Mobil-Telefon den Button  wählen:


Dort ist bei Konfiguration ein Häkchen zu machen. Damit sieht bei Telefonaten vom (Dienst)-Handy zu einer TU-Nebenstelle Ihr Gesprächspartner nun die Nebenstelle und nicht die Mobilnummer (One-Number-Konzept!).

Außerdem können Sie hier einen Wert für die Rufsignalverzögerung eingeben. Diese gibt an, nach welcher Zeit bei aktivierter Mobilität das Parallelläuten des Diensthandys mit der Nebenstelle erfolgen soll.


Paralleles Läuten von IP-Telefon und Diensthandy (de)aktivieren

Das Parallelläuten Ihres Diensthandys mit Ihrer TU-Nebenstelle können Sie auf unterschiedliche Weisen (de)aktivieren:

In TISS

indem Sie in Ihrem persönlichen TUphone-Profil unter [TISS](#) bei Mobil-Telefon den Button  wählen.

Vom IP-Telefon aus:



Drücken Sie die Funktionstaste Mobilität  (auf der linken Seite), danach können Sie mit dem Softkey **Auswahl** die Mobile Verbindung (de)aktivieren.

Vom Diensthandy aus:


Wählen Sie **908200 (Sprachmenü von Cisco Unified Communication)**. Geben Sie Ihren TUphone-PIN mit abschließendem # ein. Zum Aktivieren geben Sie **2** ein, zum Deaktivieren **3**.

Gesprächsübergabe zwischen IP Telefon 8961 und Diensthandy


Aktive Gespräche vom IP-Telefon Cisco 8961 an das Diensthandy übergeben

1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Funktionstaste Mobilität  (auf der linken Seite), danach können Sie mit dem Softkey **Auswahl** den Anruf an das Mobiltelefon senden.
2. Nehmen Sie den Anruf auf Ihrem Mobiltelefon an. Die Leitungstaste  auf Ihrem IP-Telefon leuchtet rot.

Aktive Gespräche vom Diensthandy an das IP-Telefon Cisco 8961 übergeben

1. Beenden Sie das Gespräch am Mobiltelefon.
2. Drücken Sie innerhalb von zehn Sekunden auf Ihrem IP-Telefon die rot blinkende Sitzungstaste  zum Heranholen des Gesprächs

oder

1. Geben Sie die Tastenfolge *74 auf Ihrem Mobiltelefon ein.
2. Drücken Sie die orange blinkende Sitzungstaste  auf Ihrem IP-Telefon.

Die Übergabe vom Mobiltelefon zum Bürotelefon funktioniert nur, wenn

- der Anrufer Ihre Bürotelefonnummer gewählt hat und Sie während des parallelen Läutens das Gespräch am Mobiltelefon entgegen genommen haben, oder
- das Gespräch mit der Funktionstaste Mobilität übergeben wurde.

Die Übergabe vom Mobiltelefon zum Bürotelefon funktioniert nicht, wenn

- am Bürotelefon eine Anrufumleitung für alle Anrufe zum Mobiltelefon aktiviert wurde, oder
- der Anrufer Ihre Mobiltelefonnummer gewählt hat.

Entgelte

Für jedes Gespräch, das zum Diensthandy weitergeleitet wird - also sowohl für externe als auch TU-interne Anrufe(!) - fallen Entgelte an, sobald sich der gerufene Teilnehmer am Diensthandy oder seine Mobilbox meldet.

Es wird im Verrechnungssystem der TU Wien ein Gesprächsdatensatz erzeugt mit der weitergeleiteten TU-Nebenstelle als Anrufer und der Rufnummer des Diensthandys als Wahlziel. Weitergeleitete Anrufe werden somit der TU-Nebenstelle verrechnet (dzt. 1 Cent/Min), auch wenn diese nur eine hausberechtigte Nebenstelle ist.